



### Wattavi k

### Wattavi

#### Messbereiche

Strom  
Spannung  
Leistung Wechselstrom  
Leistung Drehstrom

0,25/1/5A  
100/200/500V  
0,025 ... 2,5kW  
0,05 ... 5kW

1/5/25A  
100/200/500V  
0,1 ... 12,5kW  
0,2 ... 25kW

#### Messabweichung

±1,5% bei AC;  
±2,5% bei DC

±1,5% bei AC;  
±2,5% bei DC

#### Anzahl der Messbereiche

9

9

#### Innenwiderstand

2mA im Spannungspfad

2mA im Spannungspfad

#### Frequenzeinflusseffekt

15 ... 100 ... 200Hz;  
±1,5% bei 200Hz

15 ... 100 ... 200Hz;  
±1,5% bei 200Hz

#### Prüfspannung

2kV

2kV

#### Überlastschutz

20% dauernd

20% dauernd

#### Energieversorgung

ohne

ohne

#### Abmessungen (B x H x T)

112 x 90 x 220 (mm)

112 x 90 x 220 (mm)

#### Gewicht

1,2kg

1,2kg